

## Gira Seriendimmer

Schaltet und dimmt zwei verschiedene Leuchten oder Leuchtkreise unabhängig voneinander und vereint damit eine doppelte Funktion in einem Gerät.

## Gira Seriendimmer Ein Dimmer für zwei Leuchten



Gira Seriendimmer, Farbe Alu  
Gira Esprit, Glas Schwarz

# GIRA

Gira  
Giersiepen GmbH & Co. KG  
Elektro-Installations-  
Systeme

Industriegebiet Mermbach  
Dahlienstraße  
42477 Radevormwald

Postfach 1220  
42461 Radevormwald

Deutschland

Tel +49(0)21 95-602-0  
Fax +49(0)21 95-602-339

www.gira.de  
info@gira.de

Gira in Österreich

Tel 08 00-29 36 62  
Fax 08 00-29 36 57

www.gira.at  
info@gira.at

## Gira Seriendimmer

Der Gira Seriendimmer ist ein Tastdimmer, mit dem sich zwei Leuchten oder Leuchtengruppen unabhängig voneinander steuern lassen. Sind sonst zwei einzelne Dimmer in jeweils einer eigenen Unterputz-Dose erforderlich, wird mit dem Gira Seriendimmer nur eine einzige Unterputz-Dose belegt.

Der Gira Seriendimmer verfügt über zwei Universal-Dimmkanäle zum Schalten und Dimmen verschiedener Lichtquellen wie Glühlampen, HV-Halogen, NV-Halogen mit Gira Tronic-Trafos oder NV-Halogen mit konventionellen Trafos. Die beiden Kanäle können vollkommen unabhängig voneinander unterschiedliche Lastarten steuern. Für jeden Kanal kann separat ein Memorywert als individueller Einschaltwert hinterlegt werden.

Auch für die Nachrüstung ist der Gira Seriendimmer ideal geeignet. Ein bereits vorhandener Serienschalter kann einfach gegen den Gira Seriendimmer ausgetauscht werden.

## Weitere Funktionen

- lampenschonender Softstart
- elektronischer Kurzschlusschutz
- automatischer Übertemperaturschutz mit Wiederanlauf
- asymmetrische Lastverteilung ist möglich, auch über die Einzelkanalleistung hinaus
- Nebenstellenbedienung über System 2000 Nebenstellen

## Montage

- das flache Unterputz-Gehäuse von nur 22 mm Einbautiefe erleichtert die Montage
- kapazitive Lasten (z.B. Gira Tronic-Trafos) und induktive Lasten (z.B. konventionelle Trafos) nicht gemeinsam an einen Kanal anschließen

## Sortiment

Der Gira Seriendimmer ist für sämtliche Gira Schalterprogramme erhältlich.  
Preis ab 135,59 Euro, zzgl. MwSt.  
Die Preisangabe bezieht sich auf Gira Standard 55 inklusive Rahmen. Preisstand 12/2008  
Unverbindliche Preisempfehlung

## Bedienung

Die Bedienung des Gira Seriendimmers erfolgt durch leichtes Drücken an den Eckpunkten der Taste. Kanal 1 wird auf der linken Seite, Kanal 2 auf der rechten Seite gesteuert. Oben wird jeweils eingeschaltet und heller gedimmt, unten ausgeschaltet oder dunkler gedimmt.

Längeres Drücken (ca. 4 Sek.) auf halber Höhe der Taste speichert die aktuell eingestellte Helligkeit als Memorywert, entweder auf der linken Hälfte für Kanal 1 oder auf der rechten Hälfte für Kanal 2.

Durch eine Bedienung auf der durch den Strich gekennzeichneten Mittelachse lassen sich beide Dimmkreise synchron auf- bzw. abdimmern, je nachdem ob im oberen oder unteren Abschnitt gedrückt wird. Durch die vollflächige Bedienung der Taste (ca. 4 Sek. lang) wird der Memorywert für beide Kanäle abgespeichert.

Über eine angeschlossene Nebenstelle werden immer beide Ausgänge synchron bedient und beide Memorywerte hinterlegt.

## Technische Daten

- Nennspannung: AC 230 V, 50/60 Hz
- Anschlussleistung pro Kanal: 50 bis 220 W/VA
- Lastarten: 230 V Glühlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt), 230 V Halogenlampen (ohmsche Last, Phasenabschnitt), Tronic-Trafos (kapazitive Last, Phasenabschnitt), konventionelle Trafos (induktive Last, Phasenabschnitt)
- Mindestlast: 50 W/VA pro Kanal
- Anzahl Leistungszusätze: Universal-Leistungszusätze bei Phasenabschnitt: 10 St. á 500 W, Phasenabschnitt: keine
- Nebenstellen: System 2000 Nebenstelle 0333 00
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstelleneingang: max. 100 m
- Umgebungstemperatur: -20 °C bis +45 °C

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Informationen erhalten Sie im Gira Katalog sowie im Internet unter [www.gira.de](http://www.gira.de)

Fachbetrieb für intelligente  
Elektro-Installation

KONRAD POPP  
ELEKTROANLAGEN  
ALLER ART  
01 596 31 39

Konrad Popp Ges.m.b.H. & Co. KG  
Schmalzhofgasse 17  
1060 Wien

Tel +43 (0)1 596 31 39  
Fax +43 (0)1 597 12 72

popp@elektro-popp.at  
www.elektro-popp.at

Montag - Donnerstag: 7-17 Uhr  
Freitag: 7-12 Uhr



Der Gira Seriendimmer ist für sämtliche Gira Schalterprogramme erhältlich.

